

Produktinformation

HC-100 manuelle 1-Achssteuerung

Positioniertechnik
Dr. Meierling



Model	HC-100	HC3P-100
Typ	2-Phasenschrittmotor	3-Phasenschrittmotor
Frequenz	5KHz max	
Power	Netzteil 24V DC	
Modus	Kontinuierlich oder Einzelschritt, wählbar	
Maximalstrom	3,5 A	5,8 A
Subschritt	128 max	51200 Pulse / Umdrehung

Eigenschaften:

- manuelle 1-Achssteuerung
- geeignet für eine Vielzahl von Schrittmotoren
- Varianten für 2- oder 3-Phasenschrittmotoren
- Einfache und robuste Ausführung
- Einstellen der Geschwindigkeit mittels Potentiometer
- Betrieb kontinuierlich oder im Schrittmodus
- Vorwärts- / Rückwärts-Bewegung
- Maximalfrequenz 5 kHz
- Maximalstrom 3,5 A
- Lieferumfang: Steuergerät, Netzteil und Kabel